

TELECOMMANDE A RETOUR D'INFORMATION POUR ALARME & AUTOMATISME

- › SJ604AX (4 fonctions)
- › SJ608AX (8 fonctions)



ATOUS

Une seule télécommande pour piloter le système d'alarme et l'automatisme de portail Solarmatic

Télécommande intégrant les protocoles Twinband® et Optwin® permettant un usage multi-applications.

Facilité d'utilisation

Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Télécommande 8 fonctions de faibles dimensions

Un curseur latéral permet de doubler le nombre de commandes sur chacune des touches et de disposer ainsi jusqu'à 8 fonctions.

FONCTIONS

Programmation

- › 4 touches préprogrammées (Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte) et reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- › Séquence de programmation pour création du lien radio avec le produit à commander et choix de la fonction associée à chaque touche.
- › Bouton poussoir dissimulé à l'intérieur de la télécommande pour accéder au mode configuration.

Télécommande multi-applications, permettant :

- › les mises en et hors service du système d'alarme,
- › de piloter le récepteur de commande et d'interface 710-21X, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X, 714-21X ainsi que la prise télécommandée 711-21F,

- › de piloter l'automatisme de portail Solarmatic (nouvelle génération),
- › de commander la sortie gâche électrique via le coffret technique de l'interphone sans fil Daitem,
- › de piloter les récepteurs extérieurs SA706AX et SA707AX pour d'autres applications de confort (éclairage, porte de garage...).

Livrée avec une attache porte-clés déclinable

Utilisation ergonomique et sécurisée

- › Télécommande adaptée pour une bonne prise en main et équipée de larges touches permettant un appui confortable.
- › Verrouillage possible des touches par double appui et combinaison de 4 touches.
- › Verrouillage possible des touches lorsque le curseur latéral est en position intermédiaire (concerne la télécommande SJ608AX).

FONCTIONS (SUITE)

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :

- › l'état des piles,
- › l'envoi de la commande radio,
- › le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- › les différentes programmations.

Protection des personnes

- › Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme Twinband®.
- › Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

Autonomie de 5 ans, sur la base de 16 commandes par jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transmission radio bi-protocole : radio sécurisée et bidirectionnelle Twinband® et Optwin®

Portée radio : 200 m en champ libre

Configuration usine : Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Alimentation par 1 pile bouton lithium 3V-270mA/h type 2430 (BATLio8 fournie)

Autonomie : 5 ans (16 commandes par jour)

Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C

Indices de protection : IP 30 / IK03

Dimensions (L x l x H) : 70 x 40 x 14 mm

Poids : 23 g (sans pile)